

# POLRADKOM

## Agregat prądowórczy AV22

### *Parametry techniczne*

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Moc znamionowa trójfazowa  | 22,0 kVA / 17,6 kW 3~ |
| Moc znamionowa jednofazowa | 8,8 kVA / 8,8 kW 1~   |
| Napięcie znamionowe        | 400 / 230 V 50 Hz     |
| Prąd znamionowy            | 31,8 A 3~ / 38,3 A 1~ |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 930x800x932 mm        |
| Waga                       | 146 kg                |

### *Prądnica*

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Typ             | synchroniczna          |
| Stopień ochrony | IP 23                  |
| Obroty          | 3000 obr./min.         |
| Przekładnia     |                        |
| Typ             | zębata, jednostopniowa |
| Rodzaj oleju    | SAE 80W-90             |
| Ilość oleju     | 0,7 l                  |

### *Parametry ciągnika rolniczego*

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)    | 430 obr./min. |
| Sugerowana moc ciągnika              | 60 KM (45kW)  |
| Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)    | 33 KM (25kW)  |
| Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.) | 75 KM (56kW)  |

### *Wyposażenie standardowe*

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 4 polowy wyłącznik instalacyjny  | TAK |
| Zabezpieczenie różnicowo-prądowe | TAK |
| Gniazdo 3-fazowe 32A             | TAK |
| Gniazdo 3-fazowe 63A + pilot     | -   |
| Gniazdo 1-fazowe 16A             | 2x  |
| Wyzwalacz podnapięciowy          | -   |
| Wyłącznik termiczny 230V         | 2x  |
| Pomiar mocy                      | TAK |
| Pomiar napięcia                  | TAK |
| Pomiar częstotliwości            | TAK |
| Pomiar prądu                     | TAK |
| Licznik motogodzin               | TAK |

# POLRADKOM

## *Wyposażenie standardowe*

Gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~

OPCJA

Zestaw uziemiający

OPCJA