



## Agregat prądowórczy

# FH 6000

Nr art. 28668

### Charakterystyka

- Regulacja napięcia  $\pm 6\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 400 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

### Parametry techniczne

<b>Częstotliwość</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Napięcie</b>	<b>400 / 230 V</b>
<b>Moc 3~ maks. / znam.</b>	<b>5,5 kVA / 5,0 kVA (cos <math>\phi</math> 0,8)</b>
<b>Prąd znamionowy 3~</b>	<b>7,2 A</b>
<b>Moc 1~ maks. / znam.</b>	<b>3,0 kW / 2,7 kW</b>
<b>Prąd znamionowy 1~</b>	<b>11,7 A</b>

Silnik	Honda
Model	GX 270
Pojemność	270 cm <sup>3</sup>
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	5,3 L
Spalanie (moc 75 %)	2,2 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)

Waga	68 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

### Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

### Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10118
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Zestaw transportowy Nr art. 28801
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16582

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej